

2AC VoltAlert™

Altijd ingeschakeld voor snel en veilig spanning meten.

Technische gegevens



Nieuw

De 2AC is het nieuwste product binnen het VoltAlert™-assortiment contactloze wisselspanningzoekers van Fluke. De 2AC is een apparaat in zakformaat en gemakkelijk te gebruiken. U hoeft slechts de punt in aanraking te brengen met een contactstrip, wandcontactdoos of stroomdraad. Als de punt

rood oplicht, weet u dat er spanning op het net staat. Elektriciens, onderhouds- en servicepersoneel, personeel dat belast is met het garanderen van de veiligheid en huiseigenaren kunnen snel testen of er spanning op een circuit staat en of er defecte aarding is, in de fabriek, in de winkel of thuis.



Kenmerken en voordelen

- **NIEUW!** Altijd ingeschakeld, waardoor uw 2AC altijd klaar is voor gebruik, en uitgerust met een laagspanningscircuit voor een langere levensduur van de batterij.
- **NIEUW!** Innovatieve batterijtestknop waarmee u kunt controleren of de batterij in goede staat is*
- Spanningsdetectie van 90 tot 1000 V AC, geschikt voor een breed scala aan toepassingen in woonhuizen en commerciële en industriële gebouwen
- Het product heeft een overspanningsclassificatie van categorie IV - 1000 V voor de beste bescherming van de gebruiker
- Ontwerp met geïntegreerde clip, uitgevoerd in zakformaat
- Gevoed door 2 AAA-batterijen (inbegrepen)
- Vertrouwde robuustheid en betrouwbaarheid van Fluke, twee jaar garantie

* Het gebruik van de batterijtestfunctie is optioneel en dient alleen het gemak. Deze functie is niet bedoeld ter vervanging van de controle van de tester vóór en na gebruik aan de hand van een bekende spanningsbron.

Specificaties

Veiligheidsvoorschriften

Voldoet aan IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2e ed.), CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 en ISA-82.02.01, vervuilingsgraad 2

Conform EMC

Voldoet aan IEC 61326-1:2006

Bedrijf

90 V AC tot 1000 V AC

Temperatuur

Tijdens bedrijf: -10 °C tot 50 °C (14 °F tot 122 °F)

Bij opslag: -10 °C tot 50 °C (14 °F tot 122 °F)

Relatieve vochtigheid

0% tot 95% (0 °C tot 30 °C, 32 °F tot 86 °F),
0% tot 75% (30 °C tot 40 °C, 86 °F tot 104 °F),
0% tot 45% (40 °C tot 55 °C, 86 °F tot 131 °F)

Hoogte

2000 m (CAT IV 1000 V)

Reinigen

Schoonmaken met vochtige doek

Levensduur batterij

De normale levensduur van de batterij is langer dan een jaar

Garantieperiode

Twee jaar

Bestelinformatie

FLK2AC/90-1000V Contactloze spanningzoeker, 90-1000 V

FLK2AC/90-1000V5PK Contactloze spanningzoeker, 90-1000 V, verpakking met 5 stuks

Omvat: Twee AAA-batterijen, toepassingshandleiding en instructieblad



Wandcontactdoos



Elektrische verdeler



Aansluitdoos

Andere apparaten in het VoltAlert-assortiment



1AC-II met pieper, aan/uit en zelftest



LVD2, met zaklamp en twee gevoeligheden

			
Functies en kenmerken	2AC 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II** 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
 Spanningsdetectie	■	■	■
 Batterij meegeleverd	■	■	■
 Batterijcontrole	■		
 Aan-/Uit-knop		■	■
 Voltbeat™		■	
 Geluid aan/uit		■	
 Twee gevoeligheden			■
 LED-zaklamp			■

** Ook beschikbaar in een laagspanningsversie van 20-90 V als 1LAC-II.

Meer informatie:
www.fluke.com/voltalert

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
Fax: +31 40 267 5111
E-mail: cs.nl@fluke.com
Web: www.fluke.nl

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: cs.be@fluke.com
Web: www.fluke.be

©2017 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. 10/2017 3846474a-dut

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.