

FLUKE®

2AC VoltAlert™

Sempre attivo per rilevazioni della tensione più rapide e sicure.

Dati tecnici



Il 2AC è l'ultima novità della serie VoltAlert™ di rilevatori di tensione AC senza contatto di Fluke. È tascabile e facile da usare. È sufficiente mettere a contatto l'estremità con la morsettiere, la presa o il cavo. Quando la punta si illumina di rosso, la tensione è

presente sulla linea. Gli elettricisti, i tecnici di manutenzione, assistenza e sicurezza, nonché i proprietari di casa, possono effettuare dei test rapidi e sicuri su circuiti sotto tensione e collegamenti a terra difettosi, sia sul posto di lavoro che in casa.



Caratteristiche e vantaggi

- **NOVITÀ!** Sempre attivo, il circuito a basso consumo energetico del 2AC prolunga la durata della batteria e garantisce l'immediata possibilità d'impiego
- **NOVITÀ!** L'innovativo pulsante di controllo della batteria ne garantisce il buono stato*
- Rilevamento della tensione da 90 a 1000 V AC, idoneo per un ampio spettro di usi a livello domestico, commerciale ed industriale
- Prodotto certificato in categoria IV per tensioni di 1000 V, il migliore della classe in termini di protezione dell'utilizzatore
- Clip integrata, per la massima praticità sempre a portata di mano
- Alimentazione con 2 batterie AAA (incluse)
- Robustezza e affidabilità Fluke, con due anni di garanzia

*L'utilizzo della funzione di controllo della batteria è opzionale ed esclusivamente per praticità. Non intende essere una funzione sostitutiva per la verifica dell'unità su una fonte sotto tensione nota, prima e dopo l'utilizzo.

Specifiche tecniche

Conformità alle norme di sicurezza

Soddisfa i requisiti delle norme IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2^a ed.), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 e ISA-82.02.01, Grado di inquinamento 2

Conformità EMC

Conforme a IEC 61326-1:2006

Funzionamento

90 V AC – 1000 V AC

Temperatura

Esercizio: Da -10 °C a 50 °C
Stoccaggio: Da -10 °C a 50 °C

Umidità

Da 0 % a 95 % (da 0 °C a 30 °C),
da 0 % a 75 % (da 30 °C a 40 °C),
da 0 % a 45 % (da 40 °C a 55 °C)

Altitudine

2000 m (CAT IV 1000 V)

Pulizia

Pulire con un panno umido

Durata della batteria

Solitamente superiore ad un anno

Periodo di garanzia

Due anni

Informazioni per gli ordini

FLK2AC/90-1000V Rilevatore di tensione senza contatto, 90-1000 V

FLK2AC/90-1000V5PK Rilevatore di tensione senza contatto, 90-1000 V, confezione da 5

Include: Due batterie AAA, guida applicativa e foglio istruzioni



Presa d'uscita



Quadro elettrico



Scatola di derivazione











Altri prodotti della famiglia VoltAlert



1AC-II con cicalino, on-off e auto test



LVD2, con luce flash e doppia sensibilità

			
Caratteristiche	2AC 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II** 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
 Rilevamento della tensione	■	■	■
 Batterie incluse	■	■	■
 Controllo batteria	■		
 Pulsante on/off		■	■
 Con segnale acustico/ silenzioso		■	
 Doppia sensibilità			■
 Torcia LED			■

**Disponibile anche in versione a bassa tensione 20-90 V come 1LAC-II.

Per ulteriori informazioni:
www.fluke.com/voltaert

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
Fax: +39 02 3600 2001
E-mail: cs.it@fluke.com
Web: www.fluke.it

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: +41 (0) 44 580 7504
Telefax: +41 (0) 44 580 75 01
E-Mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch

©2017 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
10/2017 3846474a-ita

Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.