

2AC VoltAlert™

Alltid på, for raskere og tryggere spenningstesting.

Tekniske data

Nye



2AC er det nyeste produktet i VoltAlert™-serien med kontaktfrie vekselspenningstestere fra Fluke. 2AC er i lommeformat og enkel å bruke. Bare la tuppen berøre en rekkeklemme, kontakt eller kabel. Når tuppen lyser rødt, vet du at

det er spenning til stede. Elektrikere og vedlikeholds-, service- og sikkerhetspersonale samt boligeiere kan raskt påvise strømførende kretser og defekte jordinger på fabrikkgulvet, i verkstedet eller hjemme.



Egenskaper og fordeler

- **NYHET!** Alltid på, spesielle laveffektsskretser gir lang batterilevetid og sørger for at din 2AC alltid er klar.
- **NYHET!** Den innovative Battery Check-tasten sørger for at batteriet er i god stand.*
- spenningsdeteksjon fra 90 til 1000 V AC, velegnet for en rekke behov i bolig, næring og industri
- overspenningskategori IV – 1000 V, den beste brukerbeskyttelsen i klassen
- integrert klips, optimalisert for oppbevaring i lommen
- drives av 2 x AAA-batterier (inkludert)
- Flukes robusthet og pålitelighet, to års garanti

*Bruk av batterikontrollfunksjonen er valgfri, den er kun et hjelpemiddel. Den er ikke ment som en erstatning for kontroll av enheten mot en kjent strømkilde før og etter bruk.

Spesifikasjoner

Sikkerhetssamsvar

tilfredsstiller IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. utg.), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 og ISA-82.02.01, forurensningsgrad 2

EMC-samsvar

tilfredsstiller IEC 61326-1:2006

Drift

90 til 1000 V AC

Temperatur

drift: -10 til 50 °C

oppbevaring: -10 til 50 °C

Luftfuktighet

0 til 95 % (0 til 30 °C),
0 til 75 % (30 til 40 °C),
0 til 45 % (40 til 55 °C)

Høyde over havet

2000 m (CAT IV 1000 V)

Rengjøring

rengjøres med en fuktig klut

Batterilevetid

Typisk batterilevetid er mer enn et år.

Garanti:

to år

Bestillingsinformasjon

FLK2AC/90-1000V kontaktfri spenningsdetektor, 90–1000 V

FLK2AC/90-1000V5PK kontaktfri spenningsdetektor, 90–1000 V, 5-pakning

Inneholder: to AAA-batterier, bruksanvisning og instruksjonsark



stikkontakt



elektrisk tavle



koblingsboks

Andre i VoltAlert-familien



1AC-II med lyd, på-av og selvtest



LVD2, med lommelykt og dobbel følsomhet

			
egenskaper	2AC 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II** 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
 spenningsdeteksjon	■	■	■
 batteri inkludert	■	■	■
 batterisjekk	■		
 av/på-knapp		■	■
 Voltbeat™		■	
 hørbar/lydløs		■	
 dobbel sensitivitet			■
 LED-lommelykt			■

**Også tilgjengelig i 20–90 V-versjon for lav spenning som 1LAC-II.

Mer informasjon:

www.fluke.com/voltaalert

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2017 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel.
Vi tar forbehold om trykkfeil.
10/2017 3846474a-nor

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.