

FLUKE®

Próbnik napięcia **2AC VoltAlert™**

Zawsze włączony, aby szybciej
i bezpieczniej wykrywać napięcie.

Dane techniczne



2AC to najnowszy produkt z rodziny bezkontaktowych próbników napięcia VoltAlert™ firmy Fluke. Model 2AC mieści się w kieszeni i jest prosty w obsłudze. Wystarczy dotknąć końcówką do listwy zaciskowej, gniazda lub przewodu. Gdy końcówka zaświeci czerwonym światłem, ozna-

cza to, że linia jest pod napięciem. Urządzenie umożliwia elektrykom, konserwatorom, serwisantom, personelowi BHP oraz właścicielom domów szybkie wykrycie obwodów pod napięciem oraz wadliwych połączeń uziemiających — w fabryce, sklepie lub domu.



Cechy i korzyści

- **NOWOŚĆ!** Model 2AC jest zawsze włączony — zastosowano w nim specjalistyczne układy niskiej mocy, które wydłużają czas pracy baterii i utrzymują przyrząd w ciągłej gotowości
- **NOWOŚĆ!** Innowacyjna funkcja w postaci przycisku „Test baterii” gwarantuje, że bateria jest zawsze sprawna*
- Możliwość wykrywania napięcia od 90 do 1000 V AC pozwala na używanie przyrządu w zastosowaniach domowych, komercyjnych oraz przemysłowych
- Kategoria IV — zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 1000 V zapewnia najlepszą ochronę użytkownika wśród przyrządów tej klasy
- Przyrząd jest wyposażony w zintegrowany zaczep oraz ma kształt zoptymalizowany pod kątem noszenia w kieszeni
- Zasilanie za pomocą dwóch baterii AAA (w komplecie)
- Wytrzymałość i niezawodność cechujące wszystkie przyrządy Fluke oraz dwuletnia gwarancja

*Korzystanie z funkcji „Test baterii” jest opcjonalne — zwiększa jedynie wygodę użytkownika.

Funkcja ta nie stanowi alternatywy do sprawdzenia przyrządu przed i po użyciu za pomocą znanego obwodu pod napięciem.

Specyfikacja techniczna

Zgodność z normami bezpieczeństwa

Przyrząd spełnia wymagania norm IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (wyd. 2.), CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-04, oraz ISA-82.02.01; stopień zanieczyszczenia 2

Zgodność z normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej

Spełnia wymagania normy IEC 61326-1:2006

Eksploatacja

od 90 V AC do 1000 V AC

Temperatura

Eksploatacja: od -10 do 50°C

Przechowywanie: od -10 do 50°C

Wilgotność

od 0% do 95% (przy temp. od 0°C do 30°C),
od 0% do 75% (przy temp. od 30°C do 40°C),
od 0% do 45% (przy temp. od 40°C do 55°C)

Wysokość n.p.m.

2000 m (CAT IV 1000 V)

Czyszczenie

Czyścić wilgotną ściereczką

Czas pracy baterii

Typowa czas pracy baterii to ponad rok

Okres gwarancji

Dwa lata

Informacje potrzebne przy zamawianiu

FLK2AC/90-1000V Bezkontaktowy próbnik napięcia, 90-1000 V

FLK2AC/90-1000V5PK Bezkontaktowy próbnik napięcia, 90-1000 V, zestaw 5 szt.

W zestawie: Dwie baterie AAA, opis zastosowań i karta instrukcji



Gniazdo zasilania



Tablica rozdzielcza



Skrzynka przyłączeniowa

Inne przyrządy z rodziny produktów VoltAlert



1AC-II z sygnalizatorem dźwiękowym, przyciskiem wł./wyl. oraz funkcją autotestu



LVD2 z latarką i podwójną czułością

Cechy	2AC 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II** 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
 Wykrywanie napięcia	■	■	■
 Baterie w komplecie	■	■	■
 Funkcja testowania baterii	■		
 Przycisk wł./wyl.		■	■
 Voltbeat™		■	
 Sygnalizacja dźwiękiem / wyciszenie		■	
 Podwójna czułość			■
 Latarka LED			■

**Model dostępny także w wersji niskonapięciowej 20-90 V jako 1LAC-II.

Więcej informacji:
www.fluke.com/voltaert

Fluke. Keeping your world
up and running.®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cs.pl@fluke.com
Web: www.fluke.pl

©2017 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
10/2017 3846474a-pol

Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.