

Tlačidlo Talk

Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste mohli telefonovať s ostatnými. Hovorte do mikrofónu vo vzdialenosti približne 5 cm. Potom avoňíte tlačidlo. Nemôžete počúvať ostatných, keď stlačíte tlačidlo voľania. Pozn. Obe stanice musia byť nalaďené na rovnaký kanál.

Tlačidlo Call

Stlačením prerovíte ostatné stanice nalaďené na rovnaký kanál.



Batérie a nabíjanie



POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu

Batérie

Vyberte klip

- Odstráňte klip na opasok
- Odstráňte kryt batérii

Odstráňte kryt batérii

- Vložte batérie AA alebo alkalické batérie. Batérie vložte podľa označenia polarít.
- Vráťte späť kryt i klip na opasok.

Vložte batérie

- Nesnažte sa nabíjať alkalické batérie.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) alebo dobíjateľné (Ni-Cd, Ni-MH-Hrd.) Batérie.
- Nepoužívajte prístroj, keď je nabíjaný.

Inštalácia alebo výmena batérii:

- Odstráňte klip na opasok
- Odstráňte kryt batérii
- Vložte batérie AA alebo alkalické batérie. Batérie vložte podľa označenia polarít.
- Vráťte späť kryt i klip na opasok.


Maximálny / minimálny prevádzkový rozsah: -20° C až +45° C.
Upozornenie - Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu ak sú batérie nahradené nesprávnym typom.
Použite batérie zlikvidujte podľa pokynov

Na nabíjanie zariadenia Cobra microTALK používajte iba dodané nabíjateľné batérie a nabíjačku.
Maximum SAR values: 0.637 W/kg for FM25KHz (Body/Worn).



LCD displej

Číslo kanálu
Číslo kanálu (1-8) sa zobrazí v pohotovostnom / nastavovacom režime. Keď je nastavená hlasitosť, zobrazí sa aktuálna úroveň (1-8).



Ikona stavu batérie
Bliká, keď je batéria nízka. Váš vysielateľ MicroTALK® má jedinečný obvod na predĺženie životnosti batérie. Ak v priebehu 10 sekúnd nedôjde k prenosu signálu, vysielateľ sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Funkcia neovplyvňuje prijímanie signálu.

Indikátor kanálu / hlasitosť
V pohotovostnom režime alebo v režime výberu kanálov sa zobrazí "CH". Pri nastavení hlasitosti sa zobrazí "LE".

Ikona prijmu
Zobrazená pri prijímaní signálu.

Ikona vysielania
Zobrazená pri vysielaní.



Vyhlasenie o zhode R & TTE (DoC) / záručný a zákaznícky servis

We Altis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA declare under our sole responsibility that the product: Private Mobile Radio (PMR 446) Walkie Talkie Two-way Radio Model: AM245 to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:
Health (Article 3.1(a)): EN 50568:2013
Safety (Article 3.1(a)): EN 60950-1:2009/A2:2013
EMC (Article 3.1(b)): EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
Spectrum (Article 3.2): EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
EN 300 236-2 V1.4.1 (2013-08)

This product complies with Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to eco-design requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies and is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The radio will not comply with the standard at voltage below 3.4V.

CE 0168
Berkeley Lake, GA, USA 01/10/2016
Bernard Auyang
CEO

Warranty & Customer Service
For warranty and customer service information, please go to: www.cobrapmr.com
For use in EU countries, subject to local laws and regulations. CEEL™ is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA. Snake design and microTALK™ are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA. ©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, CA, 30071 USA



Sada radiostanic

AM245

KEM-ML38104