

Puhu-painike

Pidä painettuna, kun haluat kommunikoida muiden kanssa. Pidä mikrofonia noin 5 cm:n etäisyydellä suustasi ja puhu normaalisti.

Vapauta **Puhu**-painike, kun olet lopettanut puhumisen, ja kuuntele vastausta. Saapuvia puheluita ei voi vastaanottaa **Puhu**-painiketta painettaessa.

 **HUOMAUTUS** Molemmat radiot on viritettävä samalle kanavalle kommunikointia varten.



Kaiutin/mikrofoni/
latausliitäntä

LCD-näyttö

Lisäys- ja vähennyspainikkeet

Paina ja vapauta, kun haluat säätää äänenvoimakkuutta.

Paina ja vapauta tilanvalintatila, kun haluat vaihtaa kanavaa.

Soita-painike

Paina ja vapauta, kun haluat ilmoittaa muille, että olet soittamassa.

Tila- ja virtapainike

Pidä painettuna, kun haluat käynnistää tai sammuttaa radion.

Paina ja vapauta, kun haluat siirtyä tilanvalintatilaan kanavan vaihtamista varten. Kanavanumerot vilkkuvat, kun kyseinen tila on valittu. Voit valita kanavan **Up/Down**-painikkeilla.



Lupavapaa PMR Radio MT245VP

Painettu Kiinassa
Osanro 480-867-P
Versio D

Nothing Comes Close to a Cobra®

Suomi



Patterit ja laturit



HUOMAUTUS: Kuulokkeiden aiheuttama liian voimakas äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Akut

Irrota vyöpidike



Vedä salpa ylös



Aseta akut paikoilleen



Akkujen asentaminen tai vaihtaminen:

1. Irrota vyöpidike vapauttamalla vyöpidikkeen salpa ja työntämällä pidikettä ylöspäin.
 2. Irrota akkulokeron luukku vetämällä akkulokeron salpaa ylöspäin.
 3. Aseta kolme toimitukseen kuuluvaa AAA-koon akkua paikoilleen (laite toimii myös alkaliparistoilla). Kohdista akut napaisuusmerkintöjen mukaan.
 4. Aseta akkulokeron kansi ja vyöpidike takaisin paikoilleen.
- Älä yritä ladata alkaliparistoja.
 - Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
 - Älä käytä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (sinkkihiliiparistoja) ja ladattavia akkua (esim. Ni-Cd ja Ni-MH) sekaisin.
 - Radio ei ole tarkoitettu käytettäväksi latauksen aikana.

Suurin / Minimi Toiminta-alue: -20°C + $+45^{\circ}\text{C}$.

varovaisuus – Räjähdysvaara jos akku korvataan vääränlaisella.

Hävität käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



LCD-näyttö

Kanavanumero

Näyttää nykyisen kanavan (1–8), kun olet **valmiustilassa** tai valitset kanavaa.

Näyttää nykyisen tason (1–8), kun säädät äänenvoimakkuutta.



Vastaanota-kuvake

Näkyy viestiä vastaanotettaessa.

Lähetyskuvake

Näkyy viestiä lähetettäessä.

Akku lopussa -kuvake

Vilkkuu, kun akun varaustaso on alhainen.

microTALK®-radiossa on ainutlaatuinen mikropiiri, joka on suunniteltu pidentämään akun käyttöaikaa. Jos lähetystä ei 10 sekunnin kuluessa ole, radio siirtyy automaattisesti **Akunsäästö**-tilaan. Tämä ei vaikuta radion kykyyn vastaanottaa saapuvia lähetystyksiä.

Kanavan ja äänenvoimakkuuden ilmaisin

Valmiustilassa tai kanavaa valittaessa näytössä näkyy "CH".

Äänenvoimakkuutta säädettäessä näytössä näkyy "LE".



R&TTE-vaatimustenmukaisuus- vakuutus (DoC) / takuu ja asiakaspalvelu

Cobra Electronics Europe Limited, Dungar House,
Northumberland Avenue Dun Laoghaire, County
Dublin, Irlanti

vakuuttaa omalla vastuullaan, että tässä vaatimusten-
mukaisuusvakuutuksessa viitattu tuote **Private Mobile
Radio (PMR 446)**,

maliMT 245

vastaa olennaisilta ja muilta tuotteeseen liittyviltä
vaatimuksiltaan R&TTE-direktiivin (1999/5/EY)
vaatimuksia. Tuote on seuraavien standardien
ja/tai normiasiakirjojen mukainen:

Terveys (Artikla 3.1(a)):

EN 62311 (2008)

Turvallisuus (Artikla 3.1(a)):

EN 60950-1:2006/A12:2011

Sähkömagneettinen yhteensopivuus: (Artikkeli 3.1(b)):

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Taajuusalue (Artikkeli 3.2):

EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

Tämä tuote vastaa Komission 6. huhtikuuta 2009
antamaa asetusta (EY) N:o 278/2009 Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY
täytäntöönpanosta ulkoisten teholahteiden kuormit-
tamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitiilan
keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua
koskevien vaatimusten osalta, kuten myös Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/65/
EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa.

Radio ei noudata standardin jännite on alle 3.4V.

CE0168

DUBLIN, IRLANTI

1. lokakuu 2014

MARK CLOSE

Toimitusjohtaja

MR Close

Takuu ja asiakaspalvelu

Käänny asiakaspalvelu- ja takuuasioissa paikallisten
myyjän puoleen.

Tarkoitettu käytettäväksi EU-maissa paikallisten
lakien ja määräysten mukaisella tavalla.

CEEL™ on Cobra Electronics Corporationin tavara-
merkki Yhdysvalloissa.

Snake-logo ja microTALK® ovat Cobra Electronics
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa.

©2014 Cobra® Electronics Europe Limited Dungar
House, Northumberland Avenue Dun Laoghaire,
County Dublin, Irlanti

www.cobra.com



Suomi